



SecuTec Slovakia s.r.o.
Školská 15
SK – 935 32 Kalná nad Hronom
Tel.: +421 948 452 243
www.secutec.sk
secutec@secutec.sk

NÁVOD NA POUŽITIE

Návod na použitie a inštalačný návod k dotykovým vypínačom LIVOLO VL-C701H-11 / VL-C701H-12 / VL-C701H-13 / VL-C701H-15

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Výrobca, importér ani predajca nezodpovedajú za akékoľvek škody na majetku, alebo poškodenie zdravia, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s výrobkom. Záruka sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré boli nainštalované kvalifikovaným technikom s elektrotechnickým vzdelaním a oprávnením na prácu s elektrickými zariadeniami podľa legislatívy platnej v mieste inštalácie.

Špeciálne upozornenia:

1. Počas inštalácie pracujte vždy iba s neživým, odpojeným elektrickým okruhom!
2. Pripojenie vypínačov vykonávajte striktné podľa návodu na použitie!
3. Inštalačná krabica musí mať minimálne 72mm priemer a 65mm hĺbku
4. Pokiaľ testujete produkt bez ochranného skleneného krytu, pred nasadením krytu odpojte elektrický prívod do vypínača, nasadte sklenený kryt a opätovne zapojte prívod elektrickej energie. Vypínač je plne funkčný po cca. 10 sekundách od pripojenia k prívodu elektrickej energie.
5. Inštaláciu smi vykonávať výhradne odborne kvalifikovaný technický personál (elektrikár)

Inštalačné pokyny:

1. Malým plochým skrutkovačom jemne oddelíte sklenený kryt od elektroniky vypínača
2. Pri otváraní venujte zvýšenú pozornosť aby ste nepoškodili farbu na sklenenom kryte
3. Pripojte elektrické vedenie a vložte elektroniku vypínača do vhodnej inštalačnej krabice
4. Pomocou skrutiek pevne uchyťte elektroniku vypínača do inštalačnej krabice
5. Jemným pritlačením nasadte sklenený kryt na elektroniku vypínača
6. Pripojte prívod elektrickej energie, počkajte cca. 10 sekúnd. Následne vyskúšajte funkčnosť vypínača.

Popis použitia:

Dotykové tlačidlo LIVOLO C701H v elegantnom bielom dizajne s lesklou sklenenou dotykovou plochou. Tento typ tlačidla je určený prevažne pre ovládanie rôznych prístrojov a systémov inteligentnej elektroinštalácie, kde sa po stlačení na výstupe z tlačidla požaduje impulz 230VAC. Výstupný kontakt je štandardne zaťažiteľný do 1000W. Výstupný kontakt umožňuje výlučne spínanie 230V signálov.

V prípade, že máte možnosť do tlačidla pripojiť N vodič (nulák), odporúčame použiť univerzálne tlačidlo s reléovým výstupom LIVOLO VL-C701IH (230VAC), prípadne VL-C701CH (12/24V)

Technické parametre:

Rozmery: 80 x 80 x 40 mm

Napájacie napätie: **110 – 250 VAC / 50-60 Hz**

Maximálny prúd / vypínač: max. zaťaženie 5A / svetelný okruh

Maximálna záťaž / vypínač: min. 15W - max. 1000W / kanál

Pohotovostná spotreba: max. 0,1 mA

Pracovné prostredie: teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%

Životnosť (počet cyklov): minimálne 100.000 cyklov MTBF

Farebné podsvietenie dotykového plochy: modrá farba vo vypnutom stave / červená farba v zapnutom stave

Farebné prevedenie: 11-biely WHITE, 12-čierny BLACK, 13-zlatý GOLD, 15-strieborný SILVER

Kód výrobcu: VL-C701H-11 / VL-C701H-12 / VL-C701H-13 / VL-C701H-15

Výrobca: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

